

MODE DE FONCTIONNEMENT
DE L'ÉMETTEUR T-53-S AVEC LES RÉCEPTEURS R-831

Le code pour les interrupteurs de codage #1 à #5 des récepteurs et de l'émetteur doivent tous être à la même position. Les interrupteurs #6, #7 et #8 des récepteurs doivent suivre la table suivante. La position des des interrupteurs #6, #7 ou #8 de l'émetteur n'a pas d'importance.

INSTRUCTIONS DE CODAGE

		<u>RÉCEPTEUR</u>			<u>ÉMETTEUR</u>	
		#6	#7	#8	bouton rotatif A-B-C	bouton rotatif 1-9
Position de l'interrupteur de codage						
Récepteur	A-1	+	+	+	A	1
	A-2	+	+	0	A	2
	A-3	+	+	-	A	3
	A-4	+	0	+	A	4
	A-5	+	0	0	A	5
	A-6	+	0	-	A	6
	A-7	+	-	+	A	7
	A-8	+	-	0	A	8
	A-9	+	-	-	A	9
	B-1	0	+	+	B	1
	B-2	0	+	0	B	2
	B-3	0	+	-	B	3
	B-4	0	0	+	B	4
	B-5	0	0	0	B	5
	B-6	0	0	-	B	6
	B-7	0	-	+	B	7
	B-8	0	-	0	B	8
	B-9	0	-	-	B	9
	C-1	-	+	+	C	1
	C-2	-	+	0	C	2
	C-3	-	+	-	C	3
	C-4	-	0	+	C	4
	C-5	-	0	0	C	5
	C-6	-	0	-	C	6
	C-7	-	-	+	C	7
	C-8	-	-	0	C	8
	C-9	-	-	-	C	9